Acquisition de vidéo sur Webcam par Virtual Dub : Notice d'utilisation.

	2 VirtualDub 1.9.11 - capture mode []
Ouvrir le mode d'acquisition :	File Device Video Audio Capture Help
File > Capture AVI	Device settings
	Tuner input mode
Si la webcam est branchée, vous devriez	Disconnect
voir l'image filmée sur l'écran. Dans le cas	0 Microsoft WDM Image Capture (Win32) (VFW)
contraine wérifier swelle oot hier sélections és	1 HD 720P Webcam (DirectShow)
contraire, vernier qu'elle est bien selectionnee	3 Video file (Emulation)
dans le menu « Device ».	
<u>Réglages avant acquisition :</u>	
- Désactiver l'enregistrement sonore en	Audio Capture Help
	Enable audio capture
decochant « Audio > Enable Audio	Volume meter V
Capture »	Raw capture format
	Windows mixer
	Audio input
	O Microphone (2- USB Microphone)
Vérifier le mode d'encodage de la vidéo :	Propriétés
« Video > Capture Pin »	Format du flux
	Standard vidéo : None
	Fréq. d'mages : 30.000 Intervale trame I :
Dans la fenetre qui s'ouvre, selectionner	Retourner horidt. Cliche Espace de couleurs/compression :
« YUY2 » dans le menu « Espace de couleur /	Taile de s
compression »	640 x 360
	OK Annuler Appliquer
Si besoin, vous pouvez changer le nombre	
d'images par seconde grâce à « Freg. d'images »	
Sélectionner un nom de fichier / dossier pour	이집 VirtualDub 1.9.11 - capture mode []
l'enregistrement	File Device Video Audio Captun Set capture file F2
<pre>// File > Set Capture File >></pre>	Set striping system
« File > Set Capture File »	Previous file ID [
	Next file ID]
	Exit capture mode
<u>Enregistrement :</u>	
Lancer l'enregistrement :	node [] [Canture] Helo
« Capture > Capture video »	Capture video F5, F6
	Test video capture F7 Stop capture Esc
	Real-time profiler
Arrâtar l'anregistrement :	Settings P9 Preferences F10
Arreter remegistrement.	Stop conditions Timing
« Capture > Stop Capture »	Disk I/O
	Capture anves Full screen Alt+Enter
	Hide display on capture
L'enregistrement est alors disponible dans le	Vispley large timer Show information panel
dossier sélectionné à l'étape précédente. Des	✓ Show status bar Timing graph
pointages par avimeca peuvent par exemple être	Log F8
róalisás	Start capture on left-click in pane
	Autoincrement filename after capture
1	Enable timing log